

分類	在 WinCE PAC 系統和應用時常見問題				編號	4-001-01	
作者	Tunglu-Yu	版本	1.0.2	日期	2013/5/16	頁碼	1/7

如何使用執行檔更新作業系統

應用於：

平台	作業系統版本	WinPAC/ViewPAC utility 版本
WP-8x3x/ XP-8x4x	所有版本	所有版本
WP-5000	所有版本	所有版本
VP-23W1/ VP-25W1	所有版本	所有版本
VP-4131	所有版本	所有版本

WinPAC與ViewPAC提供執行檔的方式，可以簡單的進行作業系統更新。請依照內文指示下載最新的更新執行檔到PAC控制器上執行。

此過程將重置註冊表為出廠預設值，所以需要先將WinPAC Utility內的設定記錄下來，備份您的檔案與System_Disk內的檔案。


在更新作業系統期間，不要關閉PAC控制器。如果更新完成前取消安裝，PAC控制器可能會損壞而需要維修或更換。此外，我們建議您關閉所有其他的應用程序，然後開始更新作業系統。

更新作業系統之前，需要：

1. 準備以下周邊設備
 - 螢幕 (使用 WinPAC 系列者)
 - USB Hub
 - USB 滑鼠
 - USB 鍵盤
 - Micro_SD 卡
2. 執行 WinPAC utility，記錄 WinPAC Utility 中的設定，包含開機時要自動執行的程式設定。
3. 備份 System_Disk 內的檔案至**Micro_SD**。

分類	在 WinCE PAC 系統和應用時常見問題			編號	4-001-01		
作者	Tunglu-Yu	版本	1.0.2	日期	2013/5/16	頁碼	2/7

作業系統更新流程圖



分類	在 WinCE PAC 系統和應用時常見問題				編號	4-001-01	
作者	Tunglu-Yu	版本	1.0.2	日期	2013/5/16	頁碼	3/7

請依照下列步驟更新作業系統：

步驟 1: 至下列網址中取得最新版的作業系統安裝檔，複製到 PAC 控制器上。

WP-8x4x: http://ftp.icpdas.com/pub/cd/winpac/napdos/wp-8x4x_ce50/os_image/update_from_file/

WP-8x3x: http://ftp.icpdas.com/pub/cd/winpac/napdos/wp-8x3x_ce50/os_image/update_from_file/


WP-5000: http://ftp.icpdas.com/pub/cd/winpac/napdos/wp-5000_ce50/os_image/update_from_file/

VP25W1 : http://ftp.icpdas.com/pub/cd/winpac/napdos/vp-2000_ce50/os_image/vp-25w1/update_from_file/


VP23W1 : http://ftp.icpdas.com/pub/cd/winpac/napdos/vp-2000_ce50/os_image/vp-23w1/update_from_file/

VP4131 : http://ftp.icpdas.com/pub/cd/winpac/napdos/vp-4000_ce50/os_image/vp-413x/update_from_file/

步驟 2: 執行作業系統安裝檔，並在下面的警告視窗中按 OK。




步驟 3: 在下面的視窗中按下 Update Now。



分類	在 WinCE PAC 系統和應用時常見問題				編號	4-001-01	
作者	Tunglu-Yu	版本	1.0.2	日期	2013/5/16	頁碼	4/7

步驟 4: 按 Yes 開始安裝。



此安裝程序將進行以下動作：

i. 安裝開機載入程式

重要警告




小心，如果開機載入安裝失敗，開機後沒有畫面，必須將機台送修。

ii. 抹除 OS Flash 資料

iii. 安裝 OS 至 OS Flash

iv. 儲存註冊表資料為出廠預設值



分類	在 WinCE PAC 系統和應用時常見問題				編號	4-001-01	
作者	Tunglu-Yu	版本	1.0.2	日期	2013/5/16	頁碼	5/7

步驟 5: 完成安裝後，將會出現下圖警告訊息。請將旋轉開關轉至 0 後，點擊 OK 按鈕。




步驟 6: 重開機後，確認 System_Disk 是否有出現。

(如果是由較舊版 OS，更新至最新版 OS，或是反過來，重開機後約需要等待 5~10 分鐘讓系統格式化 System_Disk，此時 PAC 會顯示白畫面或是黑畫面)

提示 & 警告



在步驟 6 時，如果沒看到 System_disk，請參考文件 "w7-001_當 system_disk 發生錯誤時要如何修正"。




步驟 7: 將 PAC 重新開機，作業系統會自動將備份在 microSD 的 System_disk 內容還原到系統的 System_disk 中。

如果安裝的不是 2013 年以後發行的作業系統，您需要手動將備份在 microSD 的 System_disk 內容複製到系統的 System_disk 中。

分類	在 WinCE PAC 系統和應用時常見問題				編號	4-001-01	
作者	Tunglu-Yu	版本	1.0.2	日期	2013/5/16	頁碼	6/7


步驟 8: 執行桌面上的 WinPAC Utility，手動還原更新作業系統前記錄的設定。

步驟 9: 執行 WinPAC Utility，點擊“System Information”頁面，檢查目前的作業系統版本。




步驟 10: 儲存 WinPAC/ViewPAC 的設定值與註冊表。

10.1. 執行桌面上的 WinPAC Utility，點擊“File”->“Save”。



10.2. 點擊“Yes”按鈕，更新完成。



分類	在 WinCE PAC 系統和應用時常見問題				編號	4-001-01	
作者	Tunglu-Yu	版本	1.0.2	日期	2013/5/16	頁碼	7/7

Revision History

Revision	Date	Description
1.0.2	2013/05/16	首次發行